


راسبيري باي - الدرس العاشر - التحكم بالمحرك الخطوي "Stepper"

المحرك الخطوي من أشهر وأهم أنواع المحركات، وبعد مهم في مجالات مختلفة مثل الروبوتات، في هذا الدرس سوف نتعلم برمجية المحرك الخطوي (Stepper Motor) والتحكم باتجاه دوران المحرك باستخدام الراسبيري باي و الدائرة المتكاملة (L293D) .

المواد و الأدوات



X1 راسبيري باي



X1 محرك خطوي



X1 لوحة تجارب



X1 الدائرة المتكاملة (L293D IC)




X1 محول طاقة



X1 لوح توصل مع كابل للراسبيري



X1 شريط توصيل مرن



مجموعة أسلاك توصيل (ذكر/ذكر)

توصيل الدائرة

سوف تبدأ توصيل الدائرة بتثبيت لوحة التوصيل الخاصة بالراسبيري باي على لوحة التجارب، ثم يتم توصيل الدائرة كما هو موضح

حساب الخطوات

لتعيين عدد الخطوات في دورة واحدة للمحرك الخطوي ، تحتاج أن تعود إلى ورقة البيانات الخاصة بالمحرك الذي تستخدمه لتعرف قيمة وضع الخطوة الكاملة، و نسبة تروس التخفيض (Variation Ratio).
في محرك (28BYJ-48) حسب ورقة البيانات عند عمل المحرك في وضع الخطوة الكاملة فإنه بمقدار 11.25 درجة إذا احتاج المحرك إلى 32 خطوة ليكمل دورة بمقدار 360 درجة. $(360 * 11.25)$
يجب ضرب نسبة التروس $1/64$ في عدد الخطوات لكل دورة $(32 * 63.68395)$ خطوة لكل دورة = 2037.8864 تقريباً 2038 خطوة).

البرمجة

افتح نافذة SSH الخاصة بالراسبييري باي ثم اكتب الأمر التالي لفتح ملف نصي جديد باسم stepper:

```
$nano stepper.py
```

انسخ الكود البرمجي التالي ثم قم بالضغط على CTRL+x ثم اضغط Y لحفظ الملف:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

enable_pin = 18
coil_A_1_pin = 4
coil_A_2_pin = 17
coil_B_1_pin = 23
coil_B_2_pin = 24

GPIO.setup(enable_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_A_1_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_A_2_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_B_1_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_B_2_pin, GPIO.OUT)

GPIO.output(enable_pin, 1)

def setStep(w1, w2, w3, w4):
    GPIO.output(coil_A_1_pin, w1)
    GPIO.output(coil_A_2_pin, w2)
    GPIO.output(coil_B_1_pin, w3)
    GPIO.output(coil_B_2_pin, w4)

try:
    while True:
        #forward
        for i in range(512):
            setStep(1, 0, 1, 0)
            time.sleep(0.05)
            setStep(0, 1, 1, 0)
```

```

        time.sleep(0.05)
        setStep(0, 1, 0, 1)
        time.sleep(0.05)
        setStep(1, 0, 0, 1)
        time.sleep(0.05)

    time.sleep(1)
    #backwards
    for i in range(512):
        setStep(1, 0, 0, 1)
        time.sleep(0.05)
        setStep(0, 1, 0, 1)
        time.sleep(0.05)
        setStep(0, 1, 1, 0)
        time.sleep(0.05)
        setStep(1, 0, 1, 0)
        time.sleep(0.05)
    time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

    GPIO.cleanup()

```

أخيرًا لتشغيل البرنامج قم بكتابة الأمر التالي:

```
sudo python stepper.py
```

شرح البرمجة

في البداية نقوم باستدعاء المكتبات المطلوبة و هي مكتبة (GPIO) و مكتبة الوقت

```

import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

```

نعرف المنافذ التي تم توصيل المحرك معها

```

enable_pin = 18
coil_A_1_pin = 4
coil_A_2_pin = 17
coil_B_1_pin = 23
coil_B_2_pin = 24

GPIO.setup(enable_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_A_1_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_A_2_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_B_1_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(coil_B_2_pin, GPIO.OUT)

GPIO.output(enable_pin, 1)

```

```
def setStep(w1, w2, w3, w4):  
    GPIO.output(coil_A_1_pin, w1)  
    GPIO.output(coil_A_2_pin, w2)  
    GPIO.output(coil_B_1_pin, w3)  
    GPIO.output(coil_B_2_pin, w4)
```

نعطي أمر ليتحرك في إتجاهان مع عقارب الساعة و عكس عقارب الساعة